	8	SLS 422 7-2E	MOUSUN	2XFD 58 W
	8	SLJ 238 7-2C	EUROFLEX	2XFD 36 W
	4	SLS 329 B-IET6	FR100	IXFD 58 W
	106	ISLX6667-2U-0	SILUNA	2XTC-L 55W 0 W
	8	SLS 234 7-2SR	EUROFLEX TC	2XFSD 11 W
	47	SML 126 7-3M	COMFIT M	3XFDH 14 W
	36	SLR 357 7-2LA6I	COMPACT DOWNLIGHT	2XFS0H 26 W
×	84	SLR 357 7-2LA6I-SLR 943 6-3DK	COMPACT DOWNLIGHT	2XFS0H 26 W
×	26	SLR 357 7-2GA6I-SLR 943 6-3DK	COMPACT DOWNLIGHT	2XFS0H 18 W
	4	SMC 254 7-2HSI	NOVALUNA	2XFDH 28 W
	73	SLR 114 7-2VA6I-SLR 951 6-3EE	LUNIS	2XFSMH 26 W
	2	SLS 412 7-2A	MOUSUN	2XFD 18 W
	14	SLA 757 7-ITS0108	SICOMPACT A2 MINI	IXFSMH 42 W
	13	SNA 757 E-INS0208	SICOMPACT A2 MINI	IXMD 70 W
	38	ISLS 422 7-IE-SLS 442 0-IES	MOUSUN	IXFD 58 W
	80	ISLJ 351 3-IFN-SLJ 340 0-00	SITECO-REFLEKTORLEUCHTE	IXHQI-E 400/D 400 W
SYMBOL	PRT.	ARTICLE No	NAME	LAMP

Oznaczenia osprzętu :

- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY ŁIBIEGUNOWY ,BIAŁY, IP-20 ,PT ,16A 250V .
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY ŁIBIEGUNOWY ,BIAŁY, HERMETYCZNY ,IP-44 ,PT ,16A 250V -w tulejce
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY ŁIBIEGUNOWY ,BIAŁY,IP-20 ,HERMETYCZNY ,IP-44 ,NT ,16A 250V - w hali
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY ŚWIECZNIKOWY, BIAŁY,IP-20 ,PT ,16A 250V
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY ŚWIECZNIKOWY, BIAŁY, HERMETYCZNY ,IP-44 ,PT ,16A 250V .
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY SCHODOWY, BIAŁY, IP-20 ,PT ,16A 250V .
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY SCHODOWY, BIAŁY, HERMETYCZNY , IP-44 ,PT , 16A 250V .
- ŁĄCZNIK KLAMISZOWY KRZYŻOWY ,BIAŁY, IP-20 ,PT ,16A 250V .
- PRZYCISK 1-BIEGUNOWY KLAWISZOWY "SMATCH" , BIAŁY, IP-20 ,PT , 16A 250V .
- KASETA STEROWNICZA Z PRZYCISKIEM PODŚWIETLANYM TYPU N-426-1/KLX-KŻ , IP-44 ,NT , 16A 250V .

Uwagi :

1.Kable i przewody układać zgodnie z normą N-SEP-E-004

2 Instalację w hallach wykonać jako nadtynkową prowadzoną do konstrukcji stalowej dachu w osłonie z rurek typu RVLn... i natynkowa w korytach kablowych Ke-... .

3. Instalację w pomieszczeniach biurowych i sodalnych wykonać jako podtynkową.

4.Zaludnowa aparatury :

- oprawy oświetlenowe ogólnego rozmieścić w sposób podwieszanych (biurowiec) i na zamieszkach na wysokości 6-7m (hala)
- oprawy oświetlenowe (kuchnia) rozmieścić na wysokości 1,5 m od posadzki .
- oprawy oświetlenowe i awaryjny zainstalować na wysokości 1,5 m od posadzki .
- oprawy oświetlenowe (kuchnia) rozmieścić na wysokości 1,5 m od posadzki .

5. Aparaturę i osprzęt najrysowano bez zachowania podziału .

6. W pomieszczeniach sodalnych do rozdziału obwodów i podczas niedzy sosowne pojłkowe puszki aparatowe wyposazone w dodatkowe zaślki typu „MAGO" . Łączniki ślepe zabudowane nad zaślkami

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRZEZ ELEKTRYCZNY

SYSTEM SIECIOWY	TN-S
NAPIĘCIE ZASILANIA	3x400V
SPOSÓB OCHRONY PRZY DOTYKU BEZPOŚREDNIM	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SPOSÓB OCHRONY PRZY DOTYKU POŚREDNIM	WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA	RÓWNOMIERNE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE

Jednostka projektowa:	Biuro Projektowe BPP Jerzy Jaśkiewicz ul. Słowackiego 20c, 58 - 300 Wałbrzych tel. 074/8424736, e-mail: bpp@wp.pl
Inwestor:	INVEST-PARK DEVELOPMENT ul. Uczniowska 27, 58-306 Wałbrzych

Obiekt:	BUDOWA HALI WIELOFUNKCYJNEJ ul. Słowiańska, Dzierżoniów
Przedmiot:	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku:	INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Tytuł:	Plan instalacji oświetleniowej PARTER
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Banaszczyk DOS/IE/1468/01
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Marciniak DOS/IE/0271/02
Data:	XI.2009

Skala:	1:100
Nr rys.:	E-5
Podpis:	
Podpis:	

RYSUNEK AUTORSKI ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE